

RP14G-35

RFプリアンプ(1GHz~4GHz 35dB)

RFプリアンプ“RP14G-35”はEMI測定に於いて、アンテナ等からの微小な妨害波を増幅し、測定のダイナミックレンジを確保することができます。

【製品外観】



【仕様】

使用周波数範囲	:	1GHz~4GHz
出力	:	10dBm(1dBc)(Min.)
電力利得	:	35dB (Min.)
VSWR	:	2.0 : 1 (Max.)
利得偏差	:	±1.5dB (Max.)
ノイズフィギュア	:	0.8dB (typ)
入出力インピーダンス	:	50Ω
入出力コネクタ	:	Nメス
電源	:	AC100V, 100VA
寸法, 質量	:	160(W)×230(D)×88(H)mm, 約3kg

株式会社EMCシステムズ

〒252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本3-25-1

TEL : 042-779-3432(代)

FAX : 042-779-3446

URL : <http://www.emcs.co.jp>